

Manual Lector Código de Barra Inalámbrico 2.4GHZ

V2.00



Especificaciones

Parametros electricos: 3.3 V $\pm$ 10% $\times$ 60mA		
Tipo de escaneo : bi-directional		CPU: ARM 32-bit Cortex
LED : 650 nm visual laser diode		Resolucion : 3.3mil;
Trigger: handheld, Continuous		Contrate de impresión: >25%
Indicadores: Buzzer y LED		Velocidad de escaneo: 200scans/sec
Ancho de escaneo: 30cm		Tasa de error: 1/5million ,1/20million
Profundidad de campo	3.3mil	2mm-100mm
	10mil	2mm-350mm
	15.6mil	5mm-500mm
	35mil	10mm-600mm
Angulo de escaneo: rotor $\pm 30^\circ$, inclinacion $\pm 45^\circ$, declinacion $\pm 60^\circ$		
Capacidad decodificación: UPC/EAN、Code128、Code39、Code 39Full ASCII、Coda bar、industrial /Interleaved 2 of 5、Code93、MSI、 Code11、ISBN、ISSN、China post、etc		
Duración del gatillo: 500,000 veces		Duración del laser: 10000 horas
Altura de caída: 1.5M		Interfase: USB
Certificado: CE, FCC, RoHS, Class I		

Parámetros Inalámbricos

Radio inalambrico	2.4G	Distance: 100M
-------------------	------	----------------

Capacidad de almacenamiento: 64K= 2000 codigos de barra

Standby: zero standby

Bateria: 3.7V-1500mAh

Carga: 5V-500mA

Bar code scanner setting code



Restore defaults(scanner)



①UART 9600, NO, 8, 1



Continuous Mode



Key Trigger



Key Delay



Close UPC/EAN extra code



UPC/EAN ADD 2Extra code



UPC/EAN ADD 2/5Extra code





Bit error rate 1/20million



Bit error rate 1/5million



OFF ID	CR
 Add ID front	 Tab
 Add ID back	 Skip
 Disable suffix	 CR+Skip

Instrucciones

A、 2.4G scanner Match

1. Presione el botón de inicio del escáner para prenderlo
2. Escaneando el código de barra "Match", el escáner comienza a sonar 2 veces
3. Reconectar el receptor USB al computador

B. Cargando




Conecte el cable USB del escáner para cargar, cuando esta cargando la luz verde está encendida, cuando la carga está completa, la luz verde se apaga.

C.Match



Match

2.4G、Common Setting -1

sleep time setting	
	
Into sleep time setting	
	
30seconds	2minutes
	
10minutes	Not sleep
Mode setting	
	
Instant upload Mode	storage mode
	
not lost mode	Upload data
	
Show total storage	Zero clearing
Miscellaneous Setting	
	
Open the buzzer	Close the buzzer

 Shutdown	 Wireless to factory reset
--	--

2.4G、Common Setting -2

Language	
 UNITED STATES(default)	
 GERMANY	 FRANCE
 ITALY	 RUSSIAN